OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDS340MWM

MİFARE
KART OKUYUCU

www.hdsotomasyon.com

MİFARE
KART OKUYUCU



HDS340MWM

ÖZELLİKLER

- Stand-Alone/Online çalışma
- EM uyumlu 13,56 Mhz Rfid kart okuyucu (max. 7cm okuma mesafesi)
- Stand-Alone 2000 kart hafızası
- Ayarlanabilir süreli röle çıkışı
- Stand-Alonemodda 1-8 sn arası ayarlanabilir röle süresi.

(Cihaz üzerindeki potansiyometre ile ayarlanabilir)

- Online modda 1sn -30 sn arası program ile ayarlanabilir röle süresi
- Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik stand-alone moda geçiş özelliği
- Piezobuzzer, 2 adet led
- Çıkış butonu ve manyetik kontak girişleri
- 1 Adet RS232/485, 1 adet RS232 haberleşme portu
- Aynı RS485 bus kablosu üzerinde 64 cihaz kullanabilme
- Wiegand 26/34 çıkış portu
- 12V-24V DC besleme voltajı
- Güç tüketimi: max. 300mA
- NO/NC röle çıkışı (maksimum 120V AC / 30V DC röle voltajı, 2A röle akımı)
- Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2 cm